

GH-USB-VGA 取扱説明書 Ver.1.00

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただく為、本取扱説明書をよくお読みください。

各部名称



ドライバインストールとコンピュータへの認識方法

次の手順でインストールします。

※ドライバインストールが完了するまで USB ポートに本製品を接続しないでください。

1. 付属ドライバ CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. CD-ROM 内の「Setup.exe」を実行してください。
3. 次の画面で「日本語」が選択されていることを確認後、「自動的にアップデートをチェックします」のチェックを外し、「同意する」をクリックして画面の指示に従ってインストールしてください。
4. ドライバインストール完了後、ご使用になるディスプレイと本製品をアナログ映像信号ケーブルで接続し、専用 USB ケーブルを使用してコンピュータの USB ポートに接続してください。
5. デバイスマネージャーを開き「USB Display Adapters」の中に「USB to VGA (AN2410)」と認識されていれば準備完了です。

「3」「4」で画面が数秒間暗くなる場合がありますが、そのままお待ちください。
「3」の最新のドライバは別途、弊社ホームページで公開いたします。(自動更新はされません。)

ディスプレイの設定方法

前項でディスプレイの接続を

行いましたら、

付属のユーティリティで表示をカスタマイズすることができます。

タスクトレイのアイコンを右クリックすると右図のメニューが表示されます。

・画面の解像度

本製品に接続してあるディスプレイの解像度を変更します。
ご使用のディスプレイの解像度に合わせて設定してください。



・画面の色

本製品に接続してあるディスプレイの「画面の色」を変更します。OSの「画面のプロパティ」と連動しています。

・回転

ご使用の環境に合わせて画面の向きを選ぶことができます。

※画面回転に対応するディスプレイをご使用ください。



・移動位置

本製品のディスプレイの仮想位置を

「上」、「下」、「左」、「右」から

選択することができます。

中心位置はご使用のコンピュータ本体のディスプレイ出力になります。

本項目はメニューで「移動」を選択した場合に有効になります。



・移動 (デュアルモード)

移動位置で設定した方向にディスプレイ表示がつかないように表示できる

デュアルモードで表示します。



・ミラー (クローンモード)

ご使用のコンピュータに直接接続されているディスプレイと同じ内容を表示する

クローンモードで表示します。



・無効

本製品に接続されたディスプレイの表示を無効にします。

・詳細設定

ご使用のコンピュータの「画面のプロパティ」を表示します。

ドライバのアンインストール方法

●Windows Vista の場合

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」より
「Green House USB Display Adapter」を選択してアンインストールしてください。

●Windows XP / 2000 の場合

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から
「Green House USB Display Adapter」を選択し、アンインストールしてください。

安全にお使い頂くために必ずお守りください



警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿度が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。



注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・湿度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

制限事項

- ・本製品は日本国内専用で製造および販売されています。
This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・本製品は日本国外では使用できません。
This product can not be used outside Japan.
- ・日本国外で使用された製品によるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。
We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・日本以外の国での製品の技術サポートおよびサービスは一切行っておりません。
We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

製品仕様

製品名	GH-USB-VGA	
USB 規格	USB2.0(High Speed)/USB1.1	
出力端子	アナログRGB (D-sub15) 端子	
最大表示色	約 1677 万色相当	
対応解像度 / リフレッシュレート (接続するディスプレイにより異なります)	640×480 / 60,72,75(Hz) 800×600 / 56,60,72,75,85(Hz) 1024×768 / 60,75,85(Hz) 1280×1024 / 60,75(Hz) 1440×900 / 60(Hz)	
動作モード	デュアルモード / クローンモード (本製品を最大 6 台同時接続可能)	
対応 OS(64bit 非対応)	Windows Vista (32bit 版) / XP(SP2/32bit 版) / 2000(SP4)	
推奨動作環境	Windows Vista	1 ～ 3 台の場合 : Pentium4 2GHz 以上、メモリ 1GB 以上 4 ～ 6 台の場合 : Core Duo 以上、メモリ 1.5GB 以上
	Windows XP/2000	1 ～ 3 台の場合 : Pentium3 1.2GHz 以上、メモリ 512MB 以上 4 ～ 6 台の場合 : PentiumD 以上、メモリ 1GB 以上
消費電力	最大 2.5W(5V/500mA)	
電源電圧	DC +5V (USB ポートより供給)	
重量	約 58g (本体)	
外形寸法	W54×D84.3×H17.8 (mm)	
動作時温度	10℃～ 40℃	
動作時湿度	80%以下 (結露なきこと)	
付属品	製品本体、ドライバCD (8cm)、専用 USB ケーブル (約 1m)、取扱説明書 (本書)、1 年間保証書	

※本製品は、DirectX、OpenGL などの API には対応しておりません。

※本製品は著作権保護機能 (HDCP) には対応しておりません。

※本製品に接続できるディスプレイは、アナログディスプレイのみです。デジタルやアナログなどの変換コネクタでの動作は保証いたしかねます。

※本製品を複数台同時接続する場合、セルフパワーの USB ハブが必要となる場合があります。

※Windows XP(64bit 版)、Windows Vista(64bit 版) については動作保証対象外とさせていただきます。

※Windows Vista の Aero を表示するには、コンピュータ本体のグラフィック機能が Windows Aero に対応している必要があります。

※Windows2000 は Microsoft 社 SP4 更新プログラム Rollup1 のインストールが別途必要になります。

※本製品は対応 OS、対応パソコン以外での動作保証は致しかねます。

※スタンバイ、休止機能復帰後は正常に認識されない可能性があります。

※本製品は他の機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。

※コンピュータとの相性等による、機器の認識の不具合は保証対象外とさせていただきます。

※付属の専用 USB ケーブルは、コンピュータ側が A 端子で本製品側が MiniB 端子になります。

※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標及び登録商標です。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
E-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受ける際にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録をお願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。