

# GREEN HOUSE

## 取扱説明書

# HDMI

SELECTOR

GH-HSWJ2



## ■はじめに

本製品を正しくご利用いただくため本取扱説明書をよくお読みください。

## ■付属品の確認

パッケージの中に以下のものがすべて入っているか必ずご確認ください。

- 取扱説明書(本書) \_\_\_\_\_ 1部
- 保証書 \_\_\_\_\_ 1枚

## ■安全にお使い頂くために必ずお守りください



### 警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにケーブルを取り外してください。●落雷のおそれがある場合、ケーブルを取り外してください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください



### 注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、ケーブルを取り外してください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、ケーブルを抜き、しばらく放置してください。●使用後は、ケーブルを取り外して保管してください。

## 制限事項

●HDMI機器の仕様によっては動作しない、または本来の性能が発揮されない場合があります。●対応機器は、弊社環境にて動作確認を行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではありません。●4K2K解像度での出力には、必ず4K2K対応HDMIケーブルをご使用ください。●4K2K解像度で出力できるケーブル長は、HDMI機器やディスプレイの性能など、接続環境によって異なります。●HDMI機器からセレクトまでの接続や、セレクトからディスプレイまでの接続には、合計5m未満の4K2K対応HDMIケーブルを推奨します。●3D映像を視聴するには、その映像コンテンツや、入力外部機器、出力外部機器のすべてが3D対応である必要があります。●3D映像の見方には個人差があり、その個人差によって、まれに体調不良を引き起こすおそれがあります。●3D映像を子供や乳幼児に視聴させる必要がある場合は、必ず保護者が管理し、また、視聴距離や視聴時間に十分に注意してください。

## ■本体各部の名称・説明

### 本体

HDMIポート  
機器を接続します。



ポート切り替えボタン  
ボタンを押すごとに、HDMIポート1とHDMIポート2が交互に切り替わります。

「HDMI-1 → HDMI-2」

LEDインジケータ  
現在表示しているポートのLEDが点灯します。




HDMIポート1  
HDMIポート2  
切り替える機器を接続  
します。

## ■接続方法

### 接続手順(入力2・出力1の場合)

1. 本体のHDMI出力ポートにテレビやディスプレイを接続します。
2. 本体のHDMI入力ポートにレコーダー、ゲーム機、ビデオカメラ、プロジェクターなどを接続します。
3. テレビと再生機器の電源をオンします。
4. 本体のポート切り替えボタンを押して表示したいポートを選択してください。

#### ●接続例




### 注意

- パソコンの映像を視聴中に別のポートに切り替わった場合、パソコン側の液晶ディスプレイに「オーディオデバイスが切断されたか再構成されました。」のメッセージが表示される場合があります。
- 再生機器によって映像が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 本製品がHDMIポートから電源供給を受けた際に、最初に選択されるポートは、HDMIポート1(PORT-1)です。

## 接続手順(入力1・出力2の場合)

1. 本体のHDMI入力ポートにレコーダー、ゲーム機、ビデオカメラなどを接続します。
2. 本体のHDMI出力ポートにテレビやディスプレイ、プロジェクターなどを接続します。
3. テレビと再生機器の電源をオンします。
4. 本体のポート切り替えボタンを押して表示したいポートを選択してください。

### ●接続例



### 注意

- パソコンの映像を視聴中に別のポートに切り替わった場合、パソコン側の液晶ディスプレイに「オーディオデバイスが切断されたか再構成されました。」のメッセージが表示される場合があります。
- 再生機器によって映像が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 本製品がHDMIポートから電源供給を受けた際に、最初に選択されるポートは、HDMIポート1(PORT-1)です。

## ■製品仕様

接続端子	入出力 HDMIタイプA端子 2系統 入出力 HDMIタイプA端子 1系統
入出力方式	入力2端子×出力1端子、入力1端子×出力2端子
規格	HDMI(Deep Color対応)
対応信号	480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p (30fps)
映像帯域	3.4Gbps/340MHz
電源仕様	5V
外形寸法	W49 × D52 × H20(mm)
重量	74g
保証期間	1年間

## ■故障について

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土、日、祝日のぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	<a href="https://www.green-house.co.jp/">https://www.green-house.co.jp/</a>

- ・故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- ・お問い合わせの前に、取扱説明書「トラブルシューティング」や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・ 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・ 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・ 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・ 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
- ※製品のデザイン、仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合があります。
- ※本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
- ※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

GH-HSWJ2

# GREEN HOUSE

株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

テクニカルサポートダイヤル TEL:03-5421-0580

<https://www.green-house.co.jp>

Ver.1.0